

MOTU オーディオインターフェイス 機能比較表

モデル名	896mk3 Hybrid	Traveler mk3	828mk3 Hybrid	UltraLite mk3 Hybrid	Track 16	MicroBook II	Audio Express	4 pre	8 pre	2408 mk3	HD192	24 I/O
DAWへの入力数	28	28	28	10	20	4	6	6	16	24	14	24
DAWからの出力数	32	30	30	14	14	6	8	8	12	24	14	24
アナログ入力	8	8	8	8	16	4	4	4	8	8	12	24
アナログ出力	10	8	10	10	14	4	6	4	2	10	12	24
マイクプリアンプ数	8	4	2	2	2	1	2	4	8	-	-	-
楽器入力数	8	4	2	2	2	1	2	2	8	-	-	-
ステレオヘッドフォン出力	2	1	2	1	2 *注1	1	1	2	1	1	-	-
S/PDIF	1ステレオ入出力	1ステレオ入出力	1ステレオ入出力	1ステレオ入出力	1ステレオ入出力 *注2	2	1ステレオ入出力	1ステレオ入出力	-	2ステレオ	-	-
ADAT	◎ x 2	◎ x 2	◎ x 2	-	◎ *注1	-	-	-	◎	◎ x 3	-	-
AES/EBU	1ステレオ入出力	1ステレオ入出力	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-
TDIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎ x 3	-	-
ワードクロック入出力	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	-	入力のみ	◎	入力のみ
MIDI	-	◎	◎	◎	◎	-	◎	-	◎	-	-	-
最大レート	24bit/192KHz	24bit/192KHz	24bit/192KHz	24bit/192KHz	24bit/96KHz	24bit/96KHz	24bit/96KHz	24bit/96KHz	24bit/96KHz	24bit/96KHz	24bit/192KHz	24bit/96KHz
FireWire	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	-	-	-
USB	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
PCIe or PCI express	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎
単体使用	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎ *注3	◎ *注4	-	-
ミキサー機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DSPリバーブ	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	-	-
DSPイコライザー	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	-	-
DSPダイナミクス	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	-
チューナー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
FFT アナライザー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
オシロスコープ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
フェイズアナライザー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
X-Y プロット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
オシレーター	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-
寸法 (cm)	48.26 x 17.78 x 8.89	37.47 x 22.86 x 4.45	48.26 x 17.78 x 4.45	24.13 x 17.78 x 4.45	40.6 x 30.5 x 14	13.97 x 9.14 x 3.17		24.13 x 17.78 x 4.45	48.26 x 17.78 x 4.45	48.26 x 17.78 x 4.45	48.26 x 17.78 x 8.89	48.26 x 17.78 x 4.45
重量	3.63 kg	1.81 kg	2.18 kg	1.18 kg	2.75 kg	298 g		1.02 kg	1.95 kg	2.22 kg	3.81 kg	2.81 kg

\*注1: オプティカル端子はADATもしくはS/PDIFの切替選択式です

\*注2: 1系統の出力が2つのヘッドフォン端子へバラアウトされます

\*注3: 単体使用時にはアナログ→ADATの8chコンバータとして動作します

\*注4: 単体使用時にはアナログ、TDIF、ADATのフォーマットコンバータとして動作します